



Bezeichnung: HP 220/15/A1 P6 5:1 F5B7
Seriennummer: 500
Prüfnummer: 12052000
Besonderes: future 111fo
Messspannung: **7 Volt**

HP 220/15/A1 P6 5:1 F5B7

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
6,8	48,8	9767,6	330,7	257,2	77,8	25,2
6,8	51,2	9683,0	345,2	271,2	78,6	26,7
6,7	52,1	9631,2	350,3	273,6	78,1	27,1
6,7	54,2	9545,0	363,1	289,1	79,6	28,9
6,7	53,6	9571,2	359,7	282,9	78,6	28,2
6,7	54,2	9546,4	362,2	285,0	78,7	28,5
6,7	56,3	9449,7	374,6	300,2	80,1	30,3
6,7	56,7	9430,3	377,3	301,3	79,9	30,5
6,6	58,7	9343,9	388,6	312,7	80,5	32,0
6,6	59,7	9300,9	394,6	317,0	80,3	32,5
6,6	59,8	9290,3	395,1	321,4	81,3	33,0
6,6	60,3	9269,4	397,2	322,9	81,3	33,3
6,6	62,7	9163,4	411,4	335,9	81,7	35,0
6,6	61,8	9193,1	405,6	332,2	81,9	34,5
6,5	65,5	9034,8	427,3	347,8	81,4	36,8
6,5	65,6	9024,7	428,1	349,7	81,7	37,0
6,5	65,7	9019,2	428,7	352,1	82,1	37,3
6,5	66,4	8988,9	431,4	354,2	82,1	37,6
6,5	68,9	8883,5	445,0	363,8	81,8	39,1
6,5	69,4	8855,7	448,3	366,4	81,7	39,5
6,4	70,9	8788,5	455,8	372,7	81,8	40,5
6,4	70,1	8825,8	451,3	367,5	81,4	39,8
6,4	71,7	8759,6	460,7	374,9	81,4	40,9
6,4	74,6	8614,4	476,0	386,9	81,3	42,9
6,4	73,6	8665,7	470,6	380,8	80,9	42,0
6,4	76,2	8540,5	484,6	393,1	81,1	44,0
6,4	75,5	8571,7	480,5	389,1	81,0	43,4
6,3	77,3	8490,0	489,1	395,8	80,9	44,5
6,3	78,5	8421,5	495,5	401,8	81,1	45,6
6,3	79,3	8389,4	499,9	403,8	80,8	46,0
6,3	81,0	8313,1	508,0	408,5	80,4	46,9